



## Produktinformation

### Tofino Xenon - TofinoXe-0200T1S2SDDZ90003TATXX.X.XX

Industrial Ethernet:Industrial Firewall System:TOFINO XENON:Tofino Xenon	
<a href="https://catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-49853-411807-411957/de/TofinoXe-0200T1S2SDDZ90003TATXX.X.XX/ui/state">https://catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-49853-411807-411957/de/TofinoXe-0200T1S2SDDZ90003TATXX.X.XX/ui/state</a>	
Name	Tofino Xenon
<b>Lieferinformationen</b>	
Lieferstatus	bestellbar
<b>Produktbeschreibung</b>	
Typ	TofinoXe-0200T1S2SDDZ90003TATXX.X.XX
Bestell-Nr.	TofinoXe-0200T1S2SDDZ90003TATXX.X.XX
<b>Klassifizierungen</b>	
Belden-Brand	Hirschmann
<b>Weitere Schnittstellen</b>	
Versorgung/Meldekontakt	1 x steckbarer Klemmblock 6-polig
Digitaler Eingang	1 x steckbarer Klemmblock, 2-polig
V.24 Zugang	1 x RJ11 Buchse
USB-Schnittstelle	1 x USB zum Anschluß des Autokonfigurationsadapters ACA21-USB
<b>Netzausdehnung-Kaskadertiefe</b>	
Linien-/Sternstruktur	beliebig
<b>Versorgung</b>	
Betriebsspannung	12/24/48 V DC/24V AC (redundant)
<b>Software</b>	
Stateful Inspection Firewall	Stateful layer 2, 3 and 4 filtering with optional deep packet inspection for SCADA protocols (depending on purchased LSMs)
Management	Tofino Configurator software
Diagnose	LEDs (power, mode, fault, save/load, reset , link status), signal contact, syslog, configuration verify. Captured by a syslog server or locally into nonvolatile memory for later download via network or USB storage device
Konfiguration	Network: Tofino Configurator uses secure communications to configure the Tofino Xenon security appliance Manual: Encrypted configuration files may be saved on a USB storage device and loaded into the Tofino Xenon security appliance via a secure USB
<b>Zulässige Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 °C ... 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 % ... 95 %
<b>Konstruktiver Aufbau</b>	
Abmessungen (B x H x T)	60 mm x 145 mm x 125 mm
Montage	Hutschiene
Gewicht	660 g
Schutzart	IP20
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	Gerät, Klemmenblöcke, Bedienungsanleitung, DVD mit Handbüchern und Software
Zubehör gesondert zu bestellen	Rail Power Supply RPS 30, RPS 80 EEC, RPS 120 EEC, Terminkabel, Netzmanagement Industrial HiVision, Autokonfigurationsadapter (ACA21-USB EEC), 19"-Einbaurahmen

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

**Hirschmann Automation and Control GmbH**

Stuttgarter Straße 45-51

72654 Neckartenzlingen

Germany

Tel +49 7127/14-1809

E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.